





消防应急照明配件

LED消防应急照明灯具
控制器

- 安全保护
- 故障质检
- 高效节能
- 安装快捷



卡扣式安装
将弹簧向上拉直，
然后将控制器装入天花开孔处。







吸顶灯安装
将控制器装入灯罩开孔处，
并将固定圈旋入控制器旋紧。



适配吸顶灯效果

产品图片	产品型号	产品名称	基本参数		接线图	适配灯具
	BE501	LED消防应急照明灯具控制器 (非持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 功 率: 2W	产品尺寸 $\phi 66*50.7\text{mm}$ 开孔尺寸 $\phi 60\text{mm}$		直接安装 或适配吸顶灯
	BE501C	LED消防应急照明灯具控制器 人体感应款 (带强制点亮端口) (非持续型)	消防应急 应急转换时间: $\leq 5\text{s}$ 应急时间: ≥ 90 分钟 充电时间: ≤ 20 小时 应急光通量: $\geq 50\text{lm}$	人体感应 (可强制点亮控制器控制的灯具) 光感范围: $< 7\text{Lux}$ 感应距离: $< 6\text{m}$ 延时时间: $60\text{S} \pm 20\text{S}$ 产品尺寸 $\phi 66*56.2\text{mm}$ 开孔尺寸 $\phi 60\text{mm}$		
	BE501B	LED消防应急照明灯具控制器 声光控感应款 (带强制点亮端口) (非持续型)	电池型号 Ni-MH AA 1500mAh 1.2V XR-1500	声光控感应 (可强制点亮控制器控制的灯具) 光感范围: $< 7\text{Lux}$ 触发声响: $> 50\text{DB}$ 延时时间: $60\text{S} \pm 20\text{S}$ 产品尺寸 $\phi 66*50.7\text{mm}$ 开孔尺寸 $\phi 60\text{mm}$		
	BE501L	LED消防应急照明灯具控制器 雷达感应款 (带强制点亮端口) (非持续型)		雷达感应 (可强制点亮控制器控制的灯具) 光感范围: $< 7\text{Lux}$ 感应距离: $< 6\text{m}$ 延时时间: $20\text{S} \pm 20\text{S}$ 产品尺寸 $\phi 66*50.7\text{mm}$ 开孔尺寸 $\phi 60\text{mm}$		
	BE101	LED消防应急模块灯 (非持续型)	工作电压: AC220V ± 10% 50Hz 功 率: 2W 消防应急 应急转换时间: $\leq 5\text{s}$ 应急时间: ≥ 90 分钟 充电时间: ≤ 20 小时 应急光通量: $\geq 50\text{lm}$ 电池型号 BPI Ni-MH 48AA 1500mAh 1.2V 产品尺寸 221*42*30mm			直接安装 或适配吸顶灯

产品图片	产品型号	产品名称	基本参数/接线图	适配灯具接线图示意图	适配灯具
	BE1101	消防应急控制模块 (应急微亮)	消防应急 应急功率: 1.5W 应急转换时间: $\leq 5s$ 应急时间: ≥ 90分钟 充电时间: ≤ 24小时 应急光通量: $\geq 50lm$ 转换电压: $132V \leq U \leq 187V$ 工作电压: AC220V $\pm 10\%$ 50Hz 电池型号 Li-ion 18650 600mAh 3.7V JK-600 外置电源 电压: 12V-100V 负载功率: <100W 产品尺寸 145.5*48.5*13mm	外置电源 	  
	BE1102	消防应急一体化控制模块 (应急微亮)	消防应急 应急功率: 1.5W 应急转换时间: $\leq 5s$ 应急时间: ≥ 90分钟 充电时间: ≤ 24小时 应急光通量: $\geq 50lm$ 转换电压: $132V \leq U \leq 187V$ 工作电压: AC220V $\pm 10\%$ 50Hz 电池型号 Li-ion 18650 600mAh 3.7V JK-600 内置电源 电压: 12V-140V 负载功率: <18W 恒流输出: 120mA 产品尺寸 145.5*48.5*13mm	应急模块自带电源 	  
	BE1201	消防应急控制模块 (应急微亮)	消防应急 应急功率: 1.5W 应急转换时间: $\leq 5s$ 应急时间: ≥ 90分钟 充电时间: ≤ 24小时 应急光通量: $\geq 50lm$ 转换电压: $132V \leq U \leq 187V$ 工作电压: AC220V $\pm 10\%$ 50Hz 电池型号 Li-ion 18650 600mAh 3.7V JK-600 外置电源 电压: 12V-100V 负载功率: <100W 产品尺寸 182*42*28mm	外置电源 	  
	BE1301	消防应急控制模块 (应急全亮)	消防应急 主电功率: 22W 应急转换时间: $\leq 5s$ 应急时间: ≥ 90分钟 充电时间: ≤ 24小时 应急光通量: $\geq 50lm$ 转换电压: $132V \leq U \leq 187V$ 工作电压: AC220V $\pm 10\%$ 50Hz 电池型号 2600mAh×3 11.1V JK-2600 产品尺寸 221*42*30mm	全功率输出 	  



深圳市日锋电子有限公司成立于1997年，注册资金2012万元，通过国家3C认证、国家高新技术企业。致力于LED智能照明、LED照明、LED消防应急照明、LED应急标识、电子节能开关的研发生产、销售和服务，拥有多种专利技术。

长期专注公共区域整体解决方案，以创新的设计和严谨的科学理念，用先进的光学技术、智能的控制系统、专业的产品研发，严格的品质管控，在追求光环境效果的同时，更模拟各种区域环境下产品的使用效果，保证产品在各种环境下的正常使用，降低维护成本！

品牌愿景：为世界节省更多能源！

品牌使命：-提供有竞争力的节能照明及电工产品和服务；

-持续为客户创造最大价值。

品牌战略：-质量好、服务好、成本低，三大法宝。

优先满足客户需求，提升客户竞争力和盈利能力；

-应用先进的管理技术，实现高效的运作流程；

-与友商共同发展，携手共赢。



本企业已通过ISO9001：2000质量体系认证，并通过中国强制性CCC认证，电子节能开关通过CQC认证。

地址：深圳市坪山新区锦龙大道南18号

销售服务热线：86-0755-28774444

传 真：86-0755-28772512

技术服务热线：0755-84165202

E-mail：sales@lefons.com